

## ミッドスラント 2・3 用モニター改造キット取扱説明書



① まず古くなったCRTモニターをとりはずします

② 液晶モニターをセットアップする前に電源ケーブル・モニターケーブルをモニターに接続します。



フィラーは向きがあります底部がL型に曲がっているほうが下です

③ 液晶モニターをモニター調整基盤が上向きになる方向で設置します。左右の止め穴は縦長になっています。一度軽く4箇所とも固定した後、外枠のモニター穴の位置とモニターの位置が合うように調整します。

④ フィラーをモニターの上にのせます。この時、モニター調整基盤とモニターの隙間にフィラーをはさみこみます。入りにくいときは、調整基盤を前から抑えて隙間を広げてください。

④ フィラーの位置を調整し、蓋を閉め、各コードを本体に接続します。



各種コネクタの接続  
筐体側のRGB・電源コネクタ

モニターからの  
D-SUBケーブル

RGBレベルボード

ACアダプターからの  
100Vコンセント

### ミッドスラント 2・3 用キット



③フィラー

④TFTプロテクター付き液晶モニター

⑤D-SUBケーブル

⑥電源コード

⑦電源アダプター

⑧RGBレベルボード  
ハーネス付き